



Multidetektor

- Metalldetektor und Wandscanner in einem, um Holz- und Metallträger, Stromleitungen und Unterbaukonstruktionen in Gipswänden aufzuspüren
- 3 Modi: Der Leitungsfinder verfügt über die Modi Standard, Hochempfindlich und Strom, zugeschnitten auf die verschiedenen Materialien und Anwendungen
- Alle Funktionen, z. B. Kalibrieren und Moduswechsel, sind über einen einzelnen Knopf am Stromleitungsfinder zu bedienen
- Leitungssuchgerät mit LC-Display und Audiofeedback bei Detektion
- Erfassungstiefe bis zu 5 cm, abhängig vom Oberflächenmaterial
- Über die mittige Kerbe an der Oberseite des Kabelsuchgeräts lassen sich die kritischen Stellen auf der Wand einfach per Bleistift markieren
- Batteriebetrieben über einen 9-V-Block (inklusive)

Multidetektor

- Metal detector and wall scanner in one for the reliable detection of wooden and metal beams, power lines and substructures in plaster walls
- 3 modes: The stud detector has standard, high-sensitivity and electric current modes, tailored to different materials and applications
- All functions, e.g. calibration and mode change, are easy to operate via a single button on the live wire detector
- Wire detector with LCD display and audio feedback upon detection
- Depth of detection up to 5 cm, depending on the surface material
- The critical points on the wall can be easily marked with a pencil using the central notch on the top of the stud sensor
- Battery-operated via a 9 V battery (included)

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	02.10.2025	alw
		gepr.:	02.10.2025	alw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

WZ Leitungs-u. Metalldetektor

goobay®

Blatt

1

Zeichnungs-Nr.:

77833

von

2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B	Technische Daten							Specifications							B
C	Batterie: 9 V LR6, 6F22 oder gleichwertig Erfassungstiefe: Holz- und Metallständer: bis zu 3,8 cm (1 1/2") durch Trockenbauwände Stromführende AC-Kabel: bis zu 5,0 cm durch Trockenbauwände							Battery: 9V LR6, 6F22 or equivalent Detection depth: Wood and metal studs: up to 1 1/2" (3.8 cm) through drywall Live Ac wires: up to 2 " (5.0 cm) through drywall							C
D	Genauigkeit der Leitungssuche Holzbalken hinter der Wand: ± 3,2 mm bei einer Tiefe von 12–25 mm ± 6,4 mm bei einer Tiefe von 38 mm ± 6,4 mm bei einer Tiefe von 12–38 mm							Stud detection accuracy wood stud under wall surface: ± 1/8" (3.2 mm) at a depth of 0.5" - 1" (12-25 mm) ± 1/4" (6.4 mm) at a depth of 1.5" (38 mm) ± 1/4" (6.4 mm) at a depth of 0.5" - 1.5" (12-38 mm)							D
E	Betriebsbedingungen: 0 °C – + 40 °C < 75 % r. F. Lagerbedingungen: -20 °C – + 70 °C < 85 % r. F. Abmessungen: 143 x 65 x 33 mm Gewicht: ca. 120 g (inklusive Batterie)							Operating conditions: 0 °C - + 40 °C < 75 % RH Storage conditions: -20 °C - + 70 °C < 85 % RH Dimensions: 143 x 65 x 33 mm Weight: approx. 120 g (including battery)□							E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J